

MTE CheckMeter 2.3

3 fázisú fogyasztásmérő ellenőrző készülék



- 45 – 65 Hz AC mérési képesség
- nagyméretű VGA kijelző
- „auto” méréshatár beállítás
- grafikus vektor diagram megjelenítés, a bekötések ellenőrzéséhez
- hullámforma- és harmonikus mérés
- kis méret és – súly
- RS232 adatátvitel
- hatásos – és meddő energiamérés 1 és 3 fázisú, 3 vagy 4 vezetékes rendszerekben
- impulzus kimenet az energiaméréshez
- áram- és feszültségmérés
- fázisszög- és teljesítménytényező mérés
- Calsoft szoftver az adatok kezeléséhez

A CheckMeter 2.3 egy hordozható készülék, mely 1 illetve 3 fázisú fogyasztásmérők ellenőrzésére szolgál 0,2 pontossági osztály mellett. A készülék ezen túl alkalmas bármilyen egyéb univerzális mérőműszer bekötésének ellenőrzésére is (áram- és feszültség irányok, sorrendek). A készülék tartozéka a 3 fázisú, hibakompenzált 100A-es lakatfogó készlet és az impulzusolvasó fej is.

Műszaki jellemzők:

Méreték:	125 x 250 x 40 mm (szé, ma, mély)
Súly:	675 g
Tokozat, védelem:	műanyag ház, IP42
Mérési besorolás:	300 V CAT III
Feszültségmérés (F-N):	10V – 300V
Árammérés:	10 mA – 100 A (tartozék lakatfogóval)
Pontossági osztály:	0,2